

Gigaset C530 IP

Nowoczesna komunikacja online. Rozmowy przez Internet (VoIP) oraz linię stacjonarną.

Charakterystyczne funkcje:

- Obsługa 6 kont SIP i analogowej linii stacjonarnej
- Rozbudowa do 6 słuchawek
- Do 3 rozmów jednocześnie (2 VoIP + 1 PSTN)
- Dostęp do wiadomości e-mail
- Transfer wpisów książki telefonicznej ze smartfona do słuchawki za pomocą bezpłatnej aplikacji

- Interfejsy:** - a/b (analogowy – RJ11)
- IP/Ethernet (IEEE 802.3) dla VoIP
- Standardy:** DECT, GAP, DHCP, SIP, RTP, STUN, POP3(S)
- Konfiguracja:** - 1 linia analogowa (PSTN)
- 6 linii SIP
- Słuchawki:** Meldowanie do 6 słuchawek
(w zestawie 1 słuchawka)

Jakość dźwięku

- Technologia HDSP™
- Komfortowy tryb głośnomówiący z doskonałą jakością dźwięku
- Regulowana głośność rozmowy (5 stopni głośności słuchawki, 5 stopni w trybie głośnomówiącym)
- Dedykowany głośnik dla trybu głośnomówiącego
- Regulowana głośność sygnałów dzwonka (5 poziomów oraz wyłączenie przyciskiem „*”)
- Dwa profile ustawień dźwięku
- Złącze zestawu słuchawkowego (mono) – jack 2,5mm

Podstawowe informacje

Zasięg

- Zasięg wewnątrz: do 50 metrów
- Zasięg na zewnątrz: do 300 metrów
- Możliwość powiększenia zasięgu przy użyciu Gigaset Repeater

Czas działania

- Czas rozmów: do 14 godzin
- Czas czuwania: do 320 godzin

Telefonia VoIP i stacjonarna

- Obsługa 6 słuchawek i 6 kont SIP oraz 1 analogowej linii stacjonarnej
- Indywidualne przypisanie linii dla każdej ze słuchawek w zakresie połączeń przychodzących i wychodzących
- Łatwa instalacja i konfiguracja dzięki wbudowanemu kreatorowi zawierającemu ustawienia najpopularniejszych operatorów VoIP (brak potrzeby dostępu z PC)
- Możliwość korzystania z autoprovisioningu ustawień¹
- Zaawansowana konfiguracja przez przeglądarkę internetową (wbudowany interfejs web)
- Automatyczna aktualizacja oprogramowania inicjowana z poziomu słuchawki
- Obsługa mechanizmów Quality of Service: ToS, Diffserv, DSCP
- Obsługa połączeń konferencyjnych, wstrzymywania połączenia, połączeń oczekujących, przekierowania połączeń
- Automatyczne przełączenie na linię analogową w przypadku awarii łącza VoIP

Książki telefoniczne online

- Dostęp do książek telefonicznych online, np. KlickTel
- Automatyczne pobieranie nazw z książki dla połączeń przychodzących



E-mail

- Dostęp do konta poczty e-mail POP3/POP3S
- Odczyt wiadomości na słuchawce: nadawca, data i godzina, temat (do 560 znaków)
- Optyczna sygnalizacja nowych wiadomości (miganie przycisku MWI)

Aplikacje

- Wbudowane serwisy informacyjne: prognoza pogody, Facebook, e-Bay, Twitter, Wikipedia, książki telefoniczne online, itp.
- Możliwość ustawienia powiadomień z aplikacji jako wygaszacza ekranu, np: prognozy pogody, kanałów RSS, statusów Facebook, e-Bay, Twitter, horoskopu, itp.

Wybieranie numerów

- Książka telefoniczna na 200 numerów z opisem (imię, nazwisko, 3 numery telefonów, adres e-mail, melodia VIP, rocznica)
- Wybieranie numeru z możliwością korekcji przed zestawieniem połączenia
- Możliwość zdefiniowania do 30 reguł wybierania:
 - wybór linii zależnie od numeru telefonicznego
 - ręczny wybór linii
 - wybieranie SIP URI
- Lista ponownego wybierania 20 ostatnich numerów
- Szybkie wybieranie numerów (skrótów przyciskami numerycznymi 2-9)
- Tryb wybierania DTMF lub impulsowy (programowalny)
- Automatyczna obsługa prefiksów

Odbieranie połączeń

- Identyfikacja numeru dzwoniącego CLIP¹
- Możliwość zdefiniowania melodii dla wpisów VIP
- Melodie dzwonka do wyboru:
 - 30 melodii w słuchawce
 - 5 poziomów głośności + narastający + wyłączony
- Oddzielne ustawienie sygnału dzwonka dla połączeń wewnętrznych oraz każdego wpisu w książce telefonicznej
- Tryb nocny: wyciszanie sygnału dzwonka w ustawionych godzinach
- Wyciszanie sygnału dzwonka dla połączeń z numerów zastrzeżonych

Listy połączeń

- Lista 30 odebranych i nieodebranych połączeń
- Lista 20 wybranych numerów
- Powiadomienie SMS o nieodebranych połączeniach

Funkcje dodatkowe

- Darmowa aplikacja „Gigaset Contacts” do kopiowania kontaktów ze smartfona do słuchawki
- Przypomnienie o urodzinach
- Budzik z funkcją drzemki
- Babyfon / monitoring pomieszczenia
- Direct call (baby call) – wybieranie zaprogramowanego numeru naciśnięciem dowolnego przycisku
- Data i czas chronione w przypadku utraty zasilania
- Możliwość edycji nazwy na liście słuchawek wewnętrznych
- Anteny wewnętrzne
- Możliwość montażu stacji bazowej na ścianie

Wyświetlacz

- Podświetlany kolorowy wyświetlacz graficzny TFT (1,8", 38 x 32 mm, 128 x 160 pikseli, 65 tys. kolorów)
- 2 układy kolorów wyświetlacza (jasny / ciemny)
- Wygaszacze ekranu
- Wyświetlanie:
 - daty i godziny
 - siły sygnału i stanu naładowania akumulatorów
 - czasu trwania aktualnej rozmowy

Menu

- Wygodne w użyciu menu w 24 językach (niemiecki, angielski, francuski, włoski, hiszpański, portugalski, holenderski, duński, norweski, szwedzki, fiński, czeski, polski, turecki, grecki, węgierski, rosyjski, chorwacki, słoweński, rumuński, serbski, kataloński, bułgarski, ukraiński)
- Menu oparte o ikony i teksty oraz przyciski funkcyjne wyświetlacza

Klawiatura

- Ergonomiczna klawiatura z materiałów wysokiej jakości
- Pięciokierunkowy przycisk nawigacyjny
- Podświetlana klawiatura (kolor bursztynowy)
- Podświetlane przyciski wiadomości (MWI)
- Blokada klawiatury (długie naciśnięcie „#”)
- Wyłączenie dzwonka (długie naciśnięcie „*”)
- Funkcja Flash (R) – (długie naciśnięcie „0”)

ECO-DECT

- Do 60% niższe zużycie energii² (energooszczędny zasilacz impulsowy na wyposażeniu)
- Redukcja mocy nadawania prawie do zera po odstawieniu słuchawki do stacji bazowej (tylko przy 1 zalogowanej słuchawce)
- Tryb ECO – manualna redukcja mocy nadawania o 80%³
- Tryb ECO Plus – redukcja do 100% mocy nadawania dla wszystkich zalogowanych słuchawek⁴
- Płynna redukcja mocy nadawania w zależności od odległości między stacją bazową a słuchawką

Współpracujące akcesoria

- Gigaset Repeater
- Przypinany zestaw głośnomówiący Gigaset L410
- Słuchawka mono ze złączem jack 2,5 mm
- Maksymalnie 6 słuchawek zalogowanych w stacji bazowej

Funkcje systemu z więcej niż 1 słuchawką

- Darmowe rozmowy wewnętrzne między słuchawkami
- 3 rozmowy jednocześnie (2 VoIP, 1 analogowa)
- Transfer książki telefonicznej między słuchawkami
- Połączenia wewnętrzne do wszystkich lub do wybranej słuchawki
- Przekazywanie połączeń zewnętrznych do innych słuchawek z uprzednią konsultacją
- Konferencja trójstronna (1 rozm. zewn. + 2 rozm. wewn.)
- Połączenia zewnętrzne sygnalizowane we wszystkich słuchawkach

Dane techniczne

Słuchawka

- Czas gotowości: do 320 godzin
- Czas rozmów: do 14 godzin
- Akumulator: 2xAAA (NiMH)
- Czas ładowania: 8 godzin w stacji bazowej
- Zasięg w pomieszczeniu: do 50 metrów
- Zasięg na zewnątrz: do 300 metrów
- Wymiary: Długość: 27 mm
Szerokość: 48 mm
Wysokość: 156 mm
- Masa: 110 g

Stacja bazowa

- Zasilanie 230V poprzez załączony zasilacz impulsowy
- Ładowanie słuchawki w stacji bazowej
- Możliwość montażu na ścianie
- Przycisk przywołania słuchawek
- Podłączenie do 1 linii analogowej PSTN (RJ11) i Ethernet (IEEE 802.3, RJ45)
- Możliwość zameldowania 6 słuchawek
- Wymiary: Długość: 46 mm
Szerokość: 132 mm
Wysokość: 105 mm
- Masa: 120 g

Zawartość opakowania

- 1 słuchawka
- 1 stacja bazowa
- 1 ładowarka
- 2 akumulatory AAA (NiMH)
- 1 zaczep do paska
- 1 zasilacz do stacji bazowej
- 1 zasilacz do ładowarki
- 1 kabel Ethernet
- 1 kabel telefoniczny
- 1 instrukcja obsługi

Kolor: Czarny

- ¹ funkcja zależna od operatora
- ² w porównaniu do telefonów Gigaset poprzedniej generacji
- ³ dla wszystkich zarejestrowanych słuchawek – w porównaniu do wyłączonego trybu ECO oraz telefonów Gigaset nieobsługujących standardu ECO DECT
- ⁴ kiedy słuchawka przejdzie w stan czuwania lub jest ładowana i gdy wszystkie zarejestrowane słuchawki wspierają tryb ECO Plus

Part number:	S30852-H2506-R601
Kod EAN:	4250366841304